



## CONTACTGEGEVENS

0172-749 100  
Doortocht 16, 2411 DS Bodegraven  
[verkoop@b2b-light.nl](mailto:verkoop@b2b-light.nl)  
[www.b2b-light.nl](http://www.b2b-light.nl)



# LED Platen

ENERGY SAVINGS

## TOEPASSINGEN

- Te gebruiken in wand- en plafond armaturen
- Te combineren met **noodstroom-units**
- Zowel voor continu als sensor- of schakelverlichting
- Vervanger van de PL-C, PL-S, PL-T, PL-Q, PL-L, PL-H, T5-TL, T8-TL en Circular-lampen



## BESPARING

Besparingen op uw energieverbruik van zo'n 70-80% en vaak zelfs nog meer.

## NOODSTROOM-UNITS

De LED Plaatjes van B2B-Light zijn ook in te zetten als noodstroom-units. Voor specifieke vragen over uw situatie, neem gerust contact op met één van onze specialisten.

## INFORMATIE

### LED PLATEN

LED Platen zijn de ideale vervangers van PL lampen of andere verlichting in bestaande armaturen op galerijen, in trappenhuisen en andere ruimtes.

### DIVERSE MATEN

#### Rond

- Ø 95mm 4 ~ 7W
- Ø 130mm 4 ~ 16W
- Ø 180mm 4 ~ 16W
- Ø 235mm 4 ~ 16W

#### Rechthoek

- 140x40mm 4 ~ 7W
- 280x40mm 4 ~ 11W

Door de verschillende soorten, afmetingen en uitwisselbare drivers, is er altijd wel één die in uw armaturen een volledige en egale lichtuitstraling geeft.

### LED DRIVER

4W, 7W, 11W of 16W



# Specificaties LED Platen Rond

---

<b>DIAMETER (MM):</b>	Ø 95	Ø 130	Ø 180	Ø 235
<b>PRODUCTCODE 3000K:</b>	BOAC260109530	BOAC260113030	BOAC390118030	BOAC390123530
<b>PRODUCTCODE 4000K:</b>	BOAC260109540	BOAC260113040	BOAC260118040	BOAC390123540
<b>LUMEN PER WATT:</b>	130 / 140	130 / 140	130 / 140	130 / 140
<b>CRI:</b>	80~90	80~90	80~90	80~90
<b>AANTAL LED'S:</b>	60st	120st	96st	170st
<b>TYPE LED'S:</b>	2835	2835	2835	2835
<b>KEURMERKEN:</b>	CE - RoHs	CE - RoHs	CE - RoHs	CE - RoHs
<b>GESCHIKTE DRIVER/DIEA:</b>	4W en 7W	4W, 7W, 11W en 16W	4W, 7W, 11W en 16W	4W, 7W, 11W en 16W

# Specificaties LED Platen Rechthoek en Strip

---

<b>AFMETING (MM):</b>	140x40	280x40	270x12
<b>PRODUCTCODE 3000K:</b>	BOAR390114030	BOAC390128030	--
<b>PRODUCTCODE 4000K:</b>	BOAC260114040	BOAC390128040	SFUO260127040
<b>LUMEN PER WATT:</b>	130 / 140	130 / 140	140
<b>CRI:</b>	80~90	80~90	80~90
<b>AANTAL LED'S:</b>	60st	60st	50st
<b>TYPE LED'S:</b>	2835	2835	2835
<b>KEURMERKEN:</b>	CE - RoHs	CE - RoHs	CE - RoHs
<b>GESCHIKTE DRIVER/DIEA</b>	4W en 7W	4W, 7W en 11W	4W en 7W

# Specificaties LED Drivers

---

<b>WATTAGE:</b>	4W	7W	11W	16W
<b>PRODUCTCODE 3000K:</b>	DRBO380200400	DRBO380100700	DRBO380101100	DRBO360101600
<b>INPUT:</b>	220-240Vac 0.04A AC50/60Hz	220-240Vac 0.05A AC50/60Hz	220-240Vac 0.07A AC50/60Hz	220-240Vac 0.08A AC50/60Hz
<b>OUTPUT:</b>	10-20Vdc 300mA Max 30Vdc	9-18Vdc 450mA Max 28Vdc	9-18Vdc 700mA Max 28Vdc	9-15Vdc 900mA Max 26Vdc
<b>POWERFACTOR:</b>	0.95	0.95	0.95	0.95
<b>OMGEVINGSTEMPERATUUR:</b>	-20~+50°C	-20~+50°C	-20~+50°C	-20~+50°C
<b>KEURMERKEN:</b>	CE - RoHs	CE - RoHs	CE - RoHs	CE - RoHs

## Specificaties LED Driver-Inverter-Externe-ACCU (DIEA noodverlichtingsunit)

---

<b>WATTAGE:</b>	4W	7W	11W	15W
<b>PRODUCTCODE:</b>	DIEA990200400	DIEA990200700	DIEA990201100	DIEA990301100
<b>INPUT:</b>	100-240Vac AC50/60Hz	100-240Vac AC50/60Hz	100-240Vac AC50/60Hz	100-240Vac AC50/60Hz
<b>OUTPUT:</b>	13-16V 200mA ±5%	13-16V 400mA ±5%	13-16V 500mA ±5%	13-16V 730mA ±5%
<b>POWERFACTOR:</b>	0.95	0.95	0.95	0.95
<b>OMGEVINGSTEMPERATUUR:</b>	-20~+50°C	-20~+50°C	-20~+50°C	-20~+50°C
<b>ACCU:</b>	3.7V 4000mAh Li-ion	3.7V 4000mAh Li-ion	3.7V 4000mAh Li-ion	3.7V 4000mAh Li-ion
<b>KEURMERKEN:</b>	CE - RoHs	CE - RoHs	CE - RoHs	CE - RoHs